

NOXON 2 audio

Radio Internet / Lecteur audio réseau



Très salué par les spécialistes, le NOXON 2 audio est le petit frère du NOXON 2 radio for iPod. Puisque c'est le petit frère, il ne peut pas tout faire. Mais ce qu'il fait, il le fait bien. Plus de 10.000 stations radio dans le Web, prétriées et mémorisables dans la liste des favoris, offrent toute la journée la musique qu'on cherche en vain sur la FM. De nombreux Podcasts peuvent aussi être restitués sur simple pression de bouton, sans qu'on ait besoin d'avoir étudié le manuel à fond, et on dispose dès lors des informations des personnes qu'on avait précisément recherchées. Le NOXON 2 audio se sent vraiment dans son élément dans un réseau avec un disque dur plein à craquer. Que vous ayez un réseau filaire, WiFi ou HomePlug, la musique numérique est enfin disponible au lit, au salon, à la cuisine ou même à la salle de bain. L'ordinateur reste à sa place normale. Au bureau.

En ce qui concerne la connectique, le NOXON 2 audio n'a pas besoin de se cacher. L'hôte USB permet de connecter des disques durs ou des clés mémoire. Pour écouter tout le contenu en qualité maximale, on pourra même connecter des hauts-parleurs actifs ou une chaîne hi-fi de prestige (si on veut) grâce aux prises Line-Out et Digital-Out. Une prise pour le casque audio complète le tout.

Comme chaque appareil de la gamme NOXON, le NOXON 2 audio est utilisé dans le plus grand confort grâce à une télécommande, ou avec les touches sur le boîtier, un grand afficheur montrant toujours toutes les informations pertinentes. Techniquement parlant, la sécurité et la compatibilité sont écrites en lettres capitales. Tous les formats musicaux courants (y compris DRM10), les normes de WiFi et de cryptage sont pris en charge. Naturellement, le système d'exploitation ne joue aucun rôle – les logiciels pour PC, Mac et Linux sont joints.

home
entertainment

NOXON 2 audio

Détails techniques

Standards

- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.3, IEEE-802.3u
- UPnP
- Microsoft Windows Media DRM10
- Prise en charge support de données portable USB 2.0

Débit de transmission de données

- 54 Mbit/s (WLAN)
- 10/100 Mbit/s (Ethernet)

Sécurité du réseau

- Cryptage WEP (code 64/128 Bits)
- Cryptage WPA /WPA2

Connectivité

- Point d'accès WIFI
- Ad-hoc (poste à poste)
- Ethernet RJ-45

Formats de données

- Radio Internet (flux MP3, MMS)
- MP3 (jusqu'à 320 kBits/s, CBR/VBR)
- ID3 V1.0 / V2.0
- M3U
- PLS
- OGG Vorbis
- AAC+
- WAV
- WMA-9 (jusqu'à 320 kBits/s) sans protection anti-copie et avec protection anti-copie Windows Media DRM10

Connectique

- Sortie Line (RCA)
- Sortie écouteurs (jack 3,5 mm)
- Sortie numérique S/P-DIF (TOS-Link)
- Ethernet RJ-45
- Antenne WiFi
- USB 2.0 (Type A)
- Bloc d'alimentation

Bloc d'alimentation

- 12V / 1A

Dimensions

- 165*165*45mm (70mm avec écran)

Logiciels fournis

- TwonkyMusic (PC)
- Elgato EyeConnect (Mac)
- Outil de mise à jour et de configuration

Caractéristiques

- Télécommande infrarouge
- Port USB 2.0
- Prise en charge Windows Media DRM10
- Mises à jour du Firmware via le réseau
- Affichage LCD clair
- Sortie audio numérique
- Plus de 10000 stations de radio Internet au travers le monde, prtriées par pays et genre.
- Répertoires Podcast prétriés
- Accès à votre collection musicale sur ordinateur par réseau (UPnP)
- Assistant de configuration réseau simple
- Sleep timer

Configuration requise

- Point d'accès WIFI 802.11g (recommandé) ou Carte WIFI 802.11b ou 802.11g ou carte réseau (Ethernet 802.3)
- Minimum 20 Mo d'espace libre sur le disque dur
- Lecteur de CD/DVD pour l'installation des logiciels
- Cryptage WPA (recommandé)
- Accès ADSL à Internet (nécessaire pour la radio par Internet)

Configuration requise PC

- Windows 2000 ou XP
- Processeur Pentium III 500 MHz minimum
- Application serveur UPnP, par ex. Twonkyvision (recommandé)
- Microsoft Windows Media Connect pour données cryptées avec le système Windows Media DRM10

Configuration requise Mac

- Macintosh a processeur PowerPC® G4 or G5
- Mac OS X 10.3
- iTunes installé pour lire les fichiers audio
- Application serveur UPnP, par ex. Elgato EyeConnect (recommandé)

Contenu du coffret

- Adaptateur audio WIFI NOXON 2 audio
- Antenne WiFi
- Bloc d'alimentation
- Télécommande IR (avec 2 piles AAA)
- CD de logiciels
- Manuel
- Carte d'enregistrement
- Bordereau d'accompagnement

Art.No.: 10193
EAN code: 4017273101934
Garantie: 24 mois

